

TLE7244SL-A DOWN

VCC-3.3V

GND

GND

ارتباط با پایه GYK4 کانکتور ECU

ارتباط با پایه GYG2 کانکتور ECU و یک خازن C موازی به منفی

منفی رله فن دور آرام ارتباط با پایه GYK4 کانکتور ECU

منفی رله فن دور تند ارتباط با پایه GYK3 کانکتور ECU

ارتباط با پایه GYG1 کانکتور ECU و یک خازن C موازی به منفی

ارتباط با پایه GYL2 کانکتور ECU و یک خازن C موازی به منفی

ارتباط با پایه GYK2 کانکتور ECU و یک خازن C موازی به منفی

منفی رله دوم ارتباط با پایه GYK1 کانکتور ECU

GND

VCC-5V

ارتباط با پایه ۹ IC MCZ22810-EK و یک مقاومت 222 موازی به منفی

ارتباط با پایه ۶ IC شش پایه کوچک و یک مقاومت 222 موازی به منفی

با یک مقاومت فیوزی 330 ارتباط با 22 IC TLEV244SL-A TOP

ارتباط با پایه ۱۰۶ میکرو و پایه ۵ IC MCZ22810-EK و پایه ۳ IC MC229V2ATEK

ارتباط با پایه ۶ IC 0LB4E004JPQ1 و پایه ۲۰ IC TLEV244SL-A TOP

ارتباط با پایه ۱۱ IC UJA1078A33W و پایه ۵ IC TLEA102L

ارتباط با پایه ۸۰ میکرو و پایه ۲۱ IC TLEV244SL-A TOP

ارتباط با پایه ۶ IC MCZ22810-EK و با یک مقاومت فیوزی ارتباط با پایه ۱۱۳ میکرو

ارتباط با پایه ۹ IC UJA1078A33W و پایه ۲ IC MC229V2ATEK

ارتباط با پایه ۲ IC TLEA102L و پایه ۵ IC 0LB4E004JPQ1

ارتباط با پایه ۱۱۴ میکرو و پایه ۲۳ IC TLEV244SL-A TOP

با یک مقاومت 222 ارتباط با ۳،۳ ولت

اولین سامانه دیجیتال